

Adio システム・アップデート

アップデート手順(Windows をお使いの場合)


- ▲ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32bit/64bit) 以降です。
- ▲ お使いの PC に他の USB MIDI 機器を接続しているとアップデートできない場合があります。他の USB MIDI 機器を取り外してからアップデートを実行してください。

1. Adio_v###_win.zip を展開します。(###にはバージョン番号が入ります。)

- ▲ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルが見つからない場合があります。ZIP 内の全ファイルを展開してから実行してください。

2. Adio の BANK/MANUAL ボタンと USER PROGRAMS ボタン 2 と 4 を同時押ししたまま、電源ボタンを長押しして起動します。BANK LED と USER PROGRAMS1~4 LED が点灯したまま起動したことを確認後、PC と Adio を USB で接続します。


3. VoxSystemUpdater.exe をダブルクリックして VOX System Updater を起動します。
(Current Version: 現在の Adio のバージョン、Latest Version: アップデート後のバージョン)



4. [update]ボタンを押して、アップデートを開始します。


- ▲ Current Version と Latest Version が同じ場合は、Adio は既に最新の状態にアップデートされています。[exit]ボタンを押して終了してください。
バージョンを戻したり、そのままバージョンアップを行う場合は、“skip version check”にチェックして、[update]ボタンを押します。
- ▲ エラー表示が出た場合、Adio が正しく接続されているか再度確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、下記の“VOX System Updater Message List”を参照してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。



▲ アップデート中はAdioの電源を切ったり、USBケーブルを抜かないでください。

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。これでアップデートが完了です。



7. [exit]ボタンを押してVOX System Updaterを終了してください。

8. Adioの電源を切ってください。

▲ アップデート後のシステムを使う前には一度電源の入れ直しが必要です。

9. バージョン情報は、AdioとTone Roomを接続して、Tone Room上のメニュー表示で"About"をクリックします。[Adio (Air) (GT or BS) : version *.*]と表示されている欄の"*.*"の部分をチェックします。

VOX System Updater Message List

Communication Error (E**)

[**:01~07]

解決方法:

- VoxSystemUpdater.exe のあるフォルダに、システムアップデートをしたいデバイスに該当する VSB ファイルがあるかどうか確認してください。
- アップデートしたいデバイスのみを PC/Mac と接続するようにしてください。
- 一度デバイスの電源を Off し、再度デバイスを再起動します。(バージョンアップモードで起動する必要があるデバイスの場合は、そのように再起動してください。)
PC/Mac とデバイスとで USB ケーブル経由で接続を行い、アップデートを再起動してからアップデートを実行してください。

Failed to update!

解決方法:

- 一度デバイスの電源を Off し、再度デバイスを再起動します。(バージョンアップモードで起動する必要があるデバイスの場合は、そのように再起動してください。)
PC/Mac とデバイスとで USB ケーブル経由で接続を行い、アップデートを再起動してからアップデートを実行してください。



Vox Amplification Ltd.

1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK

www.voxamps.com